

# Azzurro Inversor Monofásico ZZ1-2MPPT com Wifi



| Referência  | Modelo               |
|-------------|----------------------|
| FT-AZ000112 | 5000TLM-V3-S - 5000W |

## 5000TLM-V3-S - 5000W

### DADOS DE ENTRADA (DC)

Potência Máxima de Entrada (W): 7000  
Máx. Alimentação DC MPPT (W): 3750  
Tensão Máxima de Entrada (V): 600  
Tensão de Arranque (V): 90  
Tensão de Entrada Nominal (V): 380  
Faixa de Tensão Operacional MPPT (V): 80-550  
Faixa de Tensão MPPT de Potência Total (V): 210-500  
Corrente Máxima de Entrada MPPT (A): 15/15  
Máx. Corrente de Curto-Circuito CC MPPT (A): 22.5/22.5  
Número MPPT/String MPPT: 2/1

### DADOS DE SAÍDA (AC)

Potência Nominal de Saída (W): 5000  
Tensão Nominal da Rede (V): 230  
Frequência Nominal de Saída (Hz): 50 / 60  
Corrente Máxima de Saída (A): 25

### EFICIÊNCIA:

Eficiência Europeia: 97.5%

### DADOS GERAIS:

DC Switch  
Display: LCD  
Modo de Comunicação Padrão: RS485/Wi-Fi + APP  
Temperatura de Operação (°C): -30°C~60°C  
Dimensões (A\*C\*P)(mm): 349 x 344 x 164  
Peso (kg): 10  
Grau de Proteção: IP65  
Conector (DC): MC4 (2.5~4mm<sup>2</sup>)

## Descrição

Sem descrição adicional.